

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Paquete de baterías para unidad Smart-UPS RT de APC 192 V, para rack, 4 U

SRTG192XLBP2

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal

Tipo de Producto o Componente Bateria

número de unidad de rack "4U"

tipo de batería Bateria de plomo y ácido

Equipo Suministrado Guía de instalación
Tarjeta de garantía

Gama de producto Smart-UPS Battery Systems

Baterías y autonomía

Montaje de dispositivo Plataforma para batería individual
Montaje en rack

Baterías pre-instaladas 4

Ranuras libres para baterías 0

Cantidad de cartuchos de batería de recambio 2

voltaje de batería 192 V

Batería de repuesto [APCRBC172](#)

Físico

Color Negro

Altura 17.5 cm

Ancho 44 cm

Profundidad 70.0 cm

Peso del producto 116 kg

tipo de montaje Montado en rack

USB compatible No

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento 0...40 °C

humedad relativa 0...95 % sin condensación

altitud máxima de funcionamiento 0...6600 ft

Humedad relativa de almacenamiento 0...95 % sin condensación

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

altitud de almacenamiento 0.0000000000...15240.0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE

Número de unidades en el paquete 1

Paquete 1 Altura 295 mm

Paquete 1 Ancho 790 mm

Paquete 1 Longitud 590 mm

Paquete 1 Peso 122.4 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía 2 years

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.) 560

Divulgación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje No

Embalaje sin plástico No

[Directiva RoHS de la UE](#) Cumple

Número SCIP 488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e

Regulación REACH [Declaración de REACH](#)

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad [Información de fin de vida útil](#)

Batería extraíble User replaceable

Recuperación No

RAEE  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.